

ПАСПОРТ

Расцепитель минимального
напряжения EKF PROxima

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расцепитель минимального напряжения (PM) вызывает отключение выключателя при снижении напряжения на его вводе до 70% от номинального, а также препятствует его включению, если напряжение в этой цепи менее 85% от номинального. Основным назначением минимального расцепителя является отключение электрооборудования при недопустимом для него снижении напряжения. Минимальный расцепитель можно также использовать в качестве независимого расцепителя, если последовательно в цепь его управления включить кнопочный выключатель с размыкающим контактом. При кратковременном размыкании контакта кнопочного выключателя минимальный расцепитель отключит автоматический выключатель.

Типоисполнения и основные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Рабочее напряжение, Ue	Напряжение включения	Напряжение удерживания	Напряжение отключения	Потребляемая мощность, Вт	Масса нетто, кг	Артикул
Расцепитель минимального напряжения к BA-99M 63 EKF PROxima	230В, 50-60Гц	85-110% Ue	70-110% Ue	35-70% Ue	3,5	0,05	mccb99m-a-044
Расцепитель минимального напряжения к BA-99M 100 EKF PROxima					2,6	0,07	mccb99m-a-045
Расцепитель минимального напряжения к BA-99M 250 EKF PROxima					3,8	0,075	mccb99m-a-046
Расцепитель минимального напряжения к BA-99M 400 EKF PROxima					3,7	0,075	mccb99m-a-047
Расцепитель минимального напряжения к BA-99M 630 EKF PROxima					2,3	0,085	mccb99m-a-048
Расцепитель минимального напряжения к BA-99M 800 EKF PROxima					2,5	0,12	mccb99m-a-049

Прибор предназначен для коммутации алюминиевым и медным проводом. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников.

Монтаж осуществляется с помощью клемм. Отвернув винты крепления верхней крышки выключателя, устанавливают в гнездо в корпусе

выключателя расцепитель. Проводники аккуратно укладывают в боковые пазы корпуса, закрепляют колодки в боковых пазах корпуса, предварительно выдвинув фальш-накладки. Сборку автомата производят в обратном порядке.

Схема подключения:




Рис. 1




Рис. 2

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входит:

- расцепитель минимального напряжения EKF PROxima – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Расцепитель минимального напряжения EKF PROxima соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

4 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от влаги и механических повреждений. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя выключатели следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие расцепителей требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет со дня продажи при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.

6.3 Гарантийный срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 7 лет.

6.4 Срок службы – не более 10 лет с даты изготовления, указанной в разделе 7.

Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД, 1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род, Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Manufacturer: CECF Electric Trading (Shanghai) Co., LTD, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Russian Federation: ООО «Electroresheniya», Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia. Tel.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan: ТОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, street Turgut Ozal, d. 247, apt 4.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Расцепители соответствуют требованиям нормативной документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя.

Дата производства «___» _____ 20__ г.

8 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.



www.ekfgroup.com

v1